パナソニックの製品をご採用いただきありがとうございます。 703-6 KS

■施工方法

施工上のご注意

- ●1000BASE-T伝送の配線は電力配線と15 cm以上の離隔距離を設けることをおすすめします。電力配線からのノイズにより、まれに伝送不良が発生することがあります。
- ●インパクトツールは110端子用シングルタイプをご使用ください。適合しないツールを使うと接続端子を損傷することがあります。

適用電線：AWG24~22(φ 0.5~0.65 mm)単線及びAWG24より線の「CAT5E対応UTPケーブル」

❶ キャップを本体からはずす

❷ ケーブルの外被をむき、モジュラジャックに固定する

外被を50 mm程度むき、外被の先端を「ケーブル固定部」にはめこむ

注)心線を傷つけないように外被をむいてください。

❸ 心線を溝に挿入する

ラベルの表示色に合わせて挿入する



※撚りの中心を、溝の突起に押し当てて広げながら挿入してください。撚りがきつい場合は、少し撚りを戻してください。

❹ 心線を結線する

キャップの先端工具を使用する場合

①キャップの先端工具で心線を1本ずつ押し込む
②余った線をニッパー等で切断する

注)φ 0.65の電線は、インパクトツールを使用してください。

インパクトツールを使用する場合



ご注意

このようなブレードのツールは使わないでください。

❺ キャップを装着する



「カチッ」と音がするまで押し込む

注)キャップがしっかりと装着されていない場合はキャップの先端工具で再度心線を十分に押し込んでください。

結線図





配線器具にも寿命があります。取付場所や使用状況によって異なりますが、10年※を超えたものは、特に点検が重要です。
※：製品の保証期間ではありません。

CAT5E ホワイト

Panasonic グッピー シリーズ

NR 3160W

情報モジュラジャック
(CAT5E)(埋込型)

10コ入 パナソニック株式会社

ホワイト

ITF
24547441057182

Panasonic グッピー シリーズ

NR 3160W
情報モジュラジャック
(CAT5E)(埋込型)
ホワイト



Panasonic グッピー シリーズ

NR 3160W
情報モジュラジャック
(CAT5E)(埋込型)
10コ入 パナソニック株式会社



ホワイト