

DXアンテナ

未来へ、環境負荷ゼロへ **ECO**

2K4K8K
 現行の2Kハイビジョン放送にも対応しています。

4C・5C 屋内用
 同軸ケーブル兼用(75Ω)
テレビコンセントプラグ
FL45CS(B)

高シールド

2K4K8K 対応

警告

- 屋内専用。屋外や高温になる場所を避けること。また、ケーブルを傷つけないこと。火災・感電や破損の原因となります。
- 異常が生じたら、接続している製品の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 音が響り出したら、手を触れないこと。感電の原因となります。

※FL45CS(B)の末尾(B)は包装形態を示しています。製品本体の表示はFL45CSです。

使用できる放送

CS
BS
UHF
FM
ケーブルテレビ

4C・5C 兼用

壁のテレビ端子

テレビ

FL45CS(B) 使用帯域 (10~3224MHz)

テレビコンセントプラグ(4C・5C兼用)

■取付方法 (同軸ケーブル(別売)の加工と取付方法)

- 4K・8K放送に対応した低損失の同軸ケーブルをご使用ください。
- 4Cまたは、5Cの同軸ケーブルをどちらでもご使用できます。

① <4C> ② <5C> ③ ④ ⑤

心線 6mm 7mm 10mm 11mm 12mm 3mm 12mm

アルミ 編組 ※1

外被 ※1 編組を折り返す

本体ケース ストッパー

スリーブ部

①で加工した同軸ケーブル

② ストッパーを外側に拡げるようにして本体ケースを高く。

③ ①で加工した同軸ケーブルをスリーブ部の奥まで差し込む。

④ ケーブル固定具をベチなどで挟み、折り返した編組を確実にはさみ込むように締め付ける。

⑤ 本体ケースをガチャとなるまで閉める。(注)加工時、工具の使用には十分注意してください。ケガの原因となります。

※1 アンテナタクトピン (※2) 窓をのぞいて同軸ケーブルの心線が確実にコネクタピンの中に刺さっていることを確認してください。

※2 同軸ケーブルの心線

ケーブル固定具

折り返した編組

ベチ

ケーブル固定具

紙 台紙 PET-ケース

082 MADE IN CHINA

カスタマーセンター ☎ **0120-941-542**
 (受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く)
お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!
 携帯電話・PHS一部のIP電話で上記番号から利用できません。 03-4530-8079
 ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>
DXアンテナ株式会社
 本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

4975584105082

T 4975584105082