パナソニック製品をご採用いただき誠にありがとうございます。

903-5 KS

■施工方法

施工上のご注意

- ●1000BASE-T伝送の配線は電力配線と15 cm以上の離隔距離を設けることをおすすめします。電力配線からのノイズにより、まれに伝送不良が発生することがあります。
- ●インパクトツールは110端子用シングルタイプをご使用ください。適合しないツールを使うと接続端子を損傷することがあります。

適用電線：AWG24~22(φ 0.5~0.65 mm)単線及びAWG24より線の「CAT5E対応UTPケーブル」

❶カバーをはずす

❷ モジュールを取りはずす

注）ヒンジ部を押しすぎないようにしてください。

❸キャップをモジュールからはずす

キャップのツメの先端をつまみながらはずす

❹ ケーブルの外被をむき､モジュールに固定する

外被を50 mm程度むき、外被の先端を「ケーブル固定部」にはめこむ

注）心線を傷つけないように外被をむいてください。

❺心線を溝に挿入する

ラベルの表示色に合わせて挿入する

※撚りの中心を、溝の突起に押し当てて広げながら挿入してください。撚りがきつい場合は、少し撚りを戻してください。

❻心線を結線する

キャップの先端工具を使用する場合

① キャップの先端工具で心線を1本ずつ押し込む
② 余った線をニッパー等で切断する

注）φ0.65の電線は､インパクトツールを使用してください。

インパクトツールを使用する場合

ご注意

このようなブレードのツールは使わないでください。

❼キャップを装着する

「カチッ」と音がするまで押し込む

注）キャップがしっかりと装着されていない場合は、キャップの先端工具で再度心線を十分に押し込んでください。

❽モジュールを取り付けケーブルを固定する

①モジュールを「カチッ」と音がするまで押し込む
②ケーブルを「ケーブル固定部」に収納する
※必要に応じてケーブルにインシュロックタイを使用できます。（適用インシュロックタイ：幅2.5 mm~3.5 mm）
※ネジを使用して木板等に本体を固定することができます。（適用木ねじ：φ3.1 mm 長さ10 mm以上）
③カバーをスライドさせて閉じる

配線器具にも寿命があります。
取付場所や使用状況によって異なりますが､10年※を超えたものは､特に点検が重要です。
※：製品の保証期間ではありません。

Panasonic® グッドデザインシリーズ

NR 3161

情報モジュラジャック（CAT5E）（露出型1コ口）

5コ入　　パナソニック株式会社

ITF

2454744105748 9

結線図

カラーチップの交換方法

はずし方	はめ方
カラーチップを押さえながらカバー裏面より指でつまんで押し上げてください。	指で押し込んでください。
カバー裏面	カラーチップ（別売）※NR3511Lほか各色あります。

注）カラーチップは必ず装着した状態で使用してください。
ほこり等がたまり導通不良の原因となります。

取り付けかんたんマグネット付

●マグネットは取りはずしができます。

ご注意

1.本体のマグネットに磁気の影響のおそれがあるものは近づけない
記録内容の消失のおそれがあります。
2.本体をOAデスク等に取り付けたままずらさない
塗装面によってはキズがつくおそれがあります。

CAT5E

Panasonic® グッドデザインシリーズ

NR 3161

情報モジュラジャック（CAT5E）（露出型1コ口）

5コ入　　パナソニック株式会社