

ワイヤレス	
Wi-Fi速度	BE7200 • 5GHz：5764Mbps（802.11be） • 2.4GHz：1376Mbps（802.11be）
Wi-Fi範囲	3LDK 内蔵アンテナ 複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします ビームフォーミング クライアントに無線信号を集中させWi-Fi範囲を拡大します
Wi-Fi性能	高クラス（High） デュアルバンド 最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます MU-MIMO 複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します OFDMA 複数の対応クライアントと同時に通信します エアタイムフェアネス 帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます DFS 電波干渉の少ないDFS帯を利用できます 8ストリーム デバイスをより多くの帯域幅に接続させます
高度な機能	• MLO（Multi-Link Operation） • 4K-QAM • Multi-RU • EasyMesh互換 • Alexa & Google アシスタント対応 • IoTネットワーク
ワイヤレスモード	• ルーターモード • ブリッジモード（アクセスポイントモード）
セキュリティ	
ネットワークセキュリティ	• SPIファイアウォール • アクセスコントロール • IP&MACバインディング • アプリケーション層ゲートウェイ

セキュリティ

• HomeShieldセキュリティ

リアルタイムIoT保護

悪意のあるサイトのブロック

侵入防止システム

DDoS攻撃の防止

ホームネットワークスキャナー

ゲストネットワーク

- 5GHzゲストネットワーク×1
- 2.4GHzゲストネットワーク×1

VPNサーバー

- OpenVPNサーバー
- PPTP VPNサーバー
- L2TP VPNサーバー
- WireGuard VPNサーバー

VPNクライアント

- Open VPNクライアント
- PPTP VPNクライアント
- L2TP VPNクライアント
- WireGuard VPNクライアント

Wi-Fi暗号化

- WPA
- WPA2
- WPA3
- WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

ハードウェア

有線ポート

- 10Gbps WAN/LANポート×1
- 2.5Gbps WAN/LANポート×1
- ギガビットLANポート×3

USB対応

USB 3.0ポート×1

• 対応フォーマット：
NTFS・exFAT・HFS+・FAT32

• 機能：

FTPサーバー

メディアサーバー

Sambaサーバー

（ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します）

電源

12V = 2.5A

ボタン

- 電源オン/オフボタン
- Wi-Fi/LEDボタン
- WPSボタン
- Reset（初期化）ボタン

ソフトウェア

プロトコル

- IPv4
- IPv6

ソフトウェア

サービスキット	HomeShield 詳細はこちら
EasyMesh	EasyMesh互換
保護者による制限	HomeShield 保護者による制限 プロファイル作成 プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ ファミリータイム 就寝時間 オフ時間 利用時間割り当て 家族のオンライン時間ランキング インターネット一時停止 週次・月次レポート
WANタイプ	• 動的IP • 静的IP • PPPoE • PPTP • L2TP • v6プラス • IPv6オプション • OCNバーチャルコネクト • Transix • クロスパス • v6コネクト
QoS	端末ごとのQoS
クラウドサービス	• ファームウェアの自動アップデート • TP-Link ID • DDNS
NAT転送	• ポート転送 • ポートトリガー • DMZ • UPnP
IPTV	• IGMPプロキシ • IGMPスヌーピング • ブリッジ • タグVLAN
DHCP	• アドレス予約 • DHCPクライアントリスト • サーバー
DDNS	• TP-Link • NO-IP • DynDNS
管理	• Tetherアプリ • Web管理画面（GUI）

ネットワークサービス (デフォルトで有効)	Webサーバー Web (HTTP/HTTPS) 経由のデバイス管理 & 設定 • ポート: 80/443 プロトコル: TCP DNS DNS • ポート: 53 プロトコル: TCP & UDP DHCPサーバー IPアドレスの割り当て (DHCP) • ポート: 67 プロトコル: UDP アプリ管理 アプリ経由のデバイス管理 & 設定 • ポート: 20001 プロトコル: TCP • ポート: 30001 プロトコル: TCP • ポート: 20002 プロトコル: UDP
システム要件	Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0 以上のJavaに対応したブラウザ ケーブルまたはDSLモデム (必要な場合) インターネット接続契約 フレッツ光の場合は契約書
認証	RoHS・VCCI・JATE・PSE・技適
動作環境	• 動作温度: 0°C~40°C • 動作湿度: 10%~90% RH 結露を避けてください

各バージョンの詳細な情報についてはサポートページをご覧ください。

¹最大無線信号速度は、IEEE 802.11規格の仕様から導かれる物理速度です。実際のワイヤレスデータスループット、ワイヤレスカバレッジおよび最大接続デバイス数は、建築材料、物理的障害等の環境要因や近隣からの電波干渉、トラフィック量と密度、製品の設置場所、ネットワークの複雑さ、ネットワークのオーバーヘッドや、定格性能、場所、接続品質、クライアント条件等のクライアントの制限によって左右される為、保証されるものではありません。

²低遅延とは、実験室のテストデータに基づいており、Wi-Fi 6/6E ルーターと比較してWi-Fi 7ルーターの遅延が改善されたことを指します。テスト条件は、同じ5GHzまたは2.4GHzの単一周波数における無線干渉がある状態で、Wi-Fi 7クライアント (MLO有効) が、Archer BE450W (MLO有効) の5GHzと2.4GHzバンドに同時接続した場合と、Wi-Fi 6/6Eルーター (MLO無し) の5GHzまたは2.4GHzバンドに接続した場合の最大遅延をテストしています。

³10Gbpsおよび2.5Gbpsのインターネット速度には、対応するサービスプランへの加入と機器が必要です。実際のネットワーク速度は、製品のイーサネットWAN/LANポートの速度、LANケーブルでサポートされる速度、ご契約のインターネット回線、その他環境要因によって制限される場合があります。インターネット接続には、ご契約のインターネットサービスプロバイダーと互換性のある追加のモデムデバイスを必要とする場合があります。

⁴WPA3の利用にはクライアント端末側もWPA3に対応している必要があります。

⁵Wi-Fi 7 (802.11be) /Wi-Fi 6 (802.11ax) およびMLO・4K-QAM・Multi-RU・OFDMA・MU-MIMOの利用にはクライアント端末側もそれらに対応している必要があります。

⁶HomeShieldには基本機能と高度な機能があり、高度な機能を利用するには有償のサブスクリプションが必要です。詳細はHPをご覧ください: [tp-link.com/homeshield](https://link.com/homeshield)

⁷TP-LinkのEasyMesh互換デバイスは、EasyMesh規格に準拠するデバイスと組み合わせてメッシュネットワークを構築することができます。互換性のないモデルに関しては、今後のソフトウェアアップデートで対応予定です。なお、理論上は全互換デバイスとの接続が可能ですが、他社製デバイスとの接続は保証いたしかねます。EasyMesh互換機能は一部の製品で対応していない場合がありますが、今後のソフトウェアアップデートで順次対応予定です。

⁸Wi-Fi世代とは、Wi-Fi規格のIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/beを意味しています。全てのデバイスは802.11 Wi-Fi規格に対応している必要があります。

⁹別途モデムまたはルーターが必要になる場合があります。PPPoE・静的IP・動的IP・v6プラス等に対応しており、PPTPおよびL2TPも特定の構成において対応となる場合があります。

※本製品は、IEEE 802.11be仕様で承認されている全ての必須機能には対応していない場合があります。

※機能の可用性のために、ソフトウェアのアップデートが必要となる場合があります。

※画像はイメージです。掲載されている画像と実際の製品に相違がある場合は、現物を優先といたします。