

UHFブースター(利得切換式・電源分離型)

- 動作確認のためのLED点灯状態が、ケースを開けなくても機器本体外部から確認出来ます。
- 新型取付金具を採用。(マスト取付金具を外すことなく、壁面に取り付け可能。また、従来の垂直マストに加え、水平マストにも取り付けられます。)
- 防水キャップの材質にエラストマーを採用しているため、気温が低くても硬くならず作業性が向上します。接栓付きケーブルも挿入可能です。
- 新型付属電源<NPS150A>。 ●適合マスト径:φ22~50mm。

※BS-110°CSアンテナには電源供給できませんのでご注意ください

N42DU2



N42DU2-BP



家庭用

最大
利得 42dB

■増幅部



NPS150A

家庭用

■電源部



LED点灯で動作確認！



※画像はイメージです。

摘要	/	備考
型名	N42DU2/N42DU2-BP	
標準価格	¥14,800(税込価格¥16,280)	
商品コード	2182159 / 2182160	
JANコード	49 62736 82159 4 / 49 62736 82160 0	
周波数帯域 (MHz)	UHF 470~710(13-52ch)	
利得 (dB)	42 32 27	切換式、標準値 (入力レベル調整)
利得調整範囲 (dB)	0~~-10	連続
適正入力レベル (dB μ V)	40~86	
定格出力レベル (dB μ V)	103(9波)	
雑音指数 (dB)	1.5 ※1	利得最大
ハム変調 (dB)	-50以下	
出力モニター結合量 (dB)	-20	標準
受電電圧/電流 (V/A)	DC15/0.07	増幅部
消費電力 (W)	3.0	
入力端子送電時 (W)	4.8	※2
給電容量 (V/A)	DC15/0.06	入力端子
使用温度範囲 (°C)	-10~+40	本体周辺温度
寸法 (mm)	82.5(H)×83(W)×47(D)	
質量 (kg)	0.25	
付属品	5C用F型接栓4セット、防水キャップ2個、 取付ねじ4本(本体取付済)、マスト受け金具1セット、 Uボルト1個(本体取付済)、蝶ナット2個(本体取付済)	
梱包数	10	

・適正入力レベル範囲はチャンネル数及び各チャンネルのレベル差などにより多少異なります。

・入力端子へ15Vの給電が可能です。(入・切 切換スイッチ、確認ランプ付)

※1 : 470~490MHz, 680~710MHzは2.5以下

※2 : 地デジブースター : 0.06A

摘要		備考
型名	NPS150A	
商品コード	2182153	
JANコード	49 62736 81935 5	
周波数帯域 (MHz)	10~1000	
挿入損失 (dB以下)	1.2	
電圧 (V/W)	AC100(50/60Hz)/5	
重畠電圧 (V/mA)	DC15/最大150	
使用温度範囲 (°C)	-10~+40	本体周辺温度
外形寸法 (mm)	57.5(H)×90(W)×38(D)	
質量 (kg)	0.34	電源部単体

新型金具で垂直マスト・水平マスト両方に対応！

