

# ビリビリガード (OCなし) 地絡保護専用プラグ形漏電遮断器

2P専用


保護機能	地絡保護専用		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・0E・15AF		
型式	GR-XB		
定格電圧	100V		
動作時間	0.1秒以内(高速形)		
定格感度電流	15mA		
定格電流 ・ ご注文品番	15A <b>GRXB1515</b> (銘板色: グレー)	15A <b>GRXB1515P</b> (銘板色: ピンク)	15A <b>GRXB1515B</b> (銘板色: ブルー)
標準価格(円)	5,200	5,200	5,200
外観			
外形寸法(mm) タテ99×ヨコ43×タカサ43	(銘板色: グレー)	(銘板色: ピンク)	(銘板色: ブルー)
標準接続方式	差込接続方式		
コンセント口数	2(合計1,500W)		
使用温度範囲	-10℃~40℃		
使用条件	屋内用		
製品質量(kg)	0.11		
一梱入数	25		
寸法図記載ページ	B-90		

- 過負荷保護、短絡保護機能はありません。 ■屋内専用。防水形ではありません。
- GR-XBを取り付けた電路で地絡が発生した際、同じ電路にある漏電遮断器が動作時間0.1秒以内の高速形の場合、その漏電遮断器が電路の上位にあってもGR-XBより先に動作することがあります。
- アースの必要な機器はアース工事を行ってください。接地(アース)の代わりにはなりません。

## コンセントにさし込むだけでOK!

ご家庭のコンセントにワンタッチ取り付けで電気工事不要!  
〈GR-XB〉

### ■ご家庭、住宅



### ■店舗

- ・ショーケース
- ・アイスボックス
- ・ゲーム機・電飾

### ■農漁業

- ・電熱装置
- ・電動装置


### ■作業場

- ・電動ミシン
- ・クリーニングプレッサー
- ・肉切り機
- ・塗装装置
- ・脱水機

■GR-XBのパッケージは、透明なブリスター包装です。



GR-XB



#### ①リセット(入)ボタン

本器が動作OFFになった場合、動作原因を排除し、リセット(入)ボタンを押えれば通電状態にもどります。

#### ②テスト(切)ボタン

動作確認をこのボタンで行います。また本器をOFFする時にも使用します。

#### ③通電ランプ(赤)

本器が通電状態(入)の時、このランプが点灯します。漏電で動作した場合、もしくはテスト(切)ボタンを押してOFFした場合は消灯します。

#### ④取付補助具(付属品)

本器がコンセントから抜けやすい時に取付補助具をご使用ください。取付補助具は、コンセントのプレート止めネジか、両面テープなどで固定してください。

B

パールテクト  
漏電ブレーカ

小型漏電遮断器

Eシリーズ

単3中性線  
欠相保護付

太陽光発電  
システム用

ミニイコール  
漏電ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ

プラグ形  
機器組込用等

ボックスブレーカ

外形寸法図  
動作特性曲線

生産終了品  
外形寸法図