




# 漏電ブレーカ 分岐回路用 ZAS

## ■ 分岐回路用（ホーム分電盤） enステーション

■ 納期区分 全て◎です。

フレーム (AF)		30AF				50AF		
シリーズ名		ZAS				ZAS		
外観		 ブレードブレーカ (enステーション専用)				 ブレードブレーカ (enステーション専用)		
取付ピッチ (mm)		コード短絡保護用瞬時機能付 (30Aは除く)						
相線式		1φ3W				1φ2W		
極数・素子数		2P2E				2P2E		
定格使用電圧		AC100/200V				AC200V		
動作時間		0.1秒以内				0.1秒以内		
定格感度電流		15mA		30mA		30mA		
定格電流	品番	15A	—	—	—	—	—	
		20A	ZAS 2P2E20-15	—	ZAS 2P2E20-30	—	—	
		30A	—	ZAS 2P2E30-15	—	ZAS 2P2E30-30	—	
		40A	—	—	—	—	ZAS 2P2E40-30	
		50A	—	—	—	—	ZAS 2P2E50-30	
標準価格 (円)		7,250円	8,330円	7,250円	8,330円	12,000円	12,000円	
1梱入数		6				6	6	
外形寸法 (mm)		a	20				31	
		b	65				65	
		c	—				—	
		d	95				95	
定格限界短絡遮断容量	AC100V	—				—		
	AC100/200V	2.5kA				2.5kA		
	AC200V	—				—		
引外し方式		熱動電磁式				熱動電磁式		
標準接続方式		電源側：プラグ端子 負荷側：差込み端子				電源側：プラグ端子 負荷側：ソルダレス端子 (M5)		
最大接続可能電線 (mm <sup>2</sup> )		φ 2.6 (負荷側)				8 (負荷側)	14 (付属棒端子仕様) ※負荷側	
逆接続		—				○ (自家用発電システム使用時)		
付属品		—				端子カバー 1個		
		—				棒圧着端子 2個		
		—				—		
		—				—		
		—				—		
取付可能付属装置	警報スイッチ	AL	—				—	
	補助スイッチ	AX	—				—	
	警報補助スイッチ	XL	—				—	
	裏面形	B	—				—	
	埋込形	P	—				—	
	ハンドルロック	HL	別売 P.999				別売 P.999	
	端子カバー	T	—				付属	
重量 (kg)		0.13				0.18		
電気用品安全法適合JIS規格		C8222 Annex2				C8222 Annex2		
寸法図・特性記載ページ		P1007・P1019				P1007・P1019		

注1. ソルダレス端子に機器用電線など芯線の細いより線を使用する場合は、棒状あるいは板状圧着端子をご利用ください。 (商品コード11)

- より線をはんだ固めてソルダレス端子に接続すると、ねじがゆるんで過熱の原因となりますので、絶対にさけてください。
- ソルダレス端子は、接続可能電線は1本としています。2本以上の電線を接続しないでください。
- 20A、30Aの負荷側は差込み端子のため、より線を直接接続することができません。
- 20A、30Aの差込み端子へより線を接続する場合は下記の絶縁キャップ付棒圧着端子を使用してください。

3.5mm<sup>2</sup>、5.5mm<sup>2</sup>：TC5.5-21-ST-C (ニチフ製)

※品番、価格は1コの場合です。