

ホットジャケットリムーバ JR-7


日本製

現場に革新をもたらす 多彩な新機能を搭載


 指がフィットする
エルゴノミックデザイン

被覆除去性能向上

新設計により、従来機比約30%小さい力で被覆除去作業が可能。間欠テープ心線も綺麗に剥けます。




手元照明機能

ヒータ部を明るく照らすLED照明。ON/OFFの切替が可能です。



バイブレーション機能

被覆除去のタイミングをバイブレーションでお知らせします。



500μm 心線切替スイッチ

500μm心線用の刃間隔切替スイッチ搭載。外付けスペーサ不要です。

ホルダ台ロック機構

どんな現場でも対応。ホルダ台が自重で動きません。

設定温度の記憶

作業終了時の設定を記憶。電源ON後の温度再設定が不要です。

ヒータ部フラット機構

清掃が容易。ファイバ屑残存による刃劣化を防止します。

防滴機能強化

JIS C 0920 で規定 IPX2相当※

※ IPX2 とは JIS C 0920 で規定された防水性能で「外郭が鉛直に対して両側に15°以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響がないもの」と規定されております。

仕 様

品 番		JR-7
適用光ファイバ	材 質	石英系ガラス
	心線及び被覆厚	単心～12心、 被覆厚200～500μm
	ファイバ径	125μm
	被覆材質	UV硬化型樹脂
被覆除去長		最大35mm
電 源		バッテリー（専用バッテリーBU-6Aを使用）：公称電圧 7.2V、公称容量 1940mAh DC入力（住友電気製融着機からの給電用コードPC-B(C)を使用）：入力電圧 DC9～15V、出力電圧 DC9～15V ※1 AC入力（ACアダプタ ADC-1220S使用）：AC90～264V 50/60Hz、出力電圧 DC12V
駆動時間・被覆除去回数		約10時間（パワーセーブモード、工場出荷時の温度設定）
充電時間		約2時間（使用中は充電不可）
機 能	加熱温度設定：4段階切替	
	省電力機能：ノーマルモード／パワーセーブモード切替	
	バッテリー残量表示：4段階のLED表示	
	振動機能：被覆除去のタイミングを振動でお知らせ（ON/OFF切替可）	
	LED照明：ヒータ部を明るく照らすLED照明（ON/OFF切替可）	
適用温度・湿度範囲	動作時	使用環境温度：0℃～+50℃、湿度：95%RH以下（ただし結露無きこと）
	保管時	保存環境温度：-40℃～+80℃、湿度：95%RH以下（ただし結露無きこと）、バッテリー除く
寸法		46 (W)×146 (D)×37.5 (H) mm
質量		約253g（バッテリー含む）

※1：融着機（一部機種非対応）バッテリー駆動時には使用できません。また、オプション（別売）のDC電源コードが必要になります。

標準構成品

品 名	品 番	数 量	備 考
ホットジャケットリムーバ	JR-7	1台	バッテリーBU-6A含む
ACアダプタ	ADC-1220S	1台	AC駆動時・充電時に使用
ACコード	PC-AC4-2P	1本	ACアダプタ用
ストラップ	—	1個	
注意事項カード	ETK2326052	1部	
キャリングケース	—	1個	

オプション

品 名	品 番	備 考
予備バッテリー	BU-6A	
替え刃	JR-7BL	上下各1枚
ACアダプタ	ADC-1220S	ACコード付属
DCコード	PC-B(C)	住友電気製融着機からの給電用



安全に関する注意

ご使用になる際は取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご使用ください

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易管理法の規定による規制貨物として
非該当ですが、国外に持ち出す場合には、同法に基づく手続きが必要になります。

住友電気工業株式会社

融着接続機／関連工具

Web サイト・お問い合わせ
<https://global-sei.com/sumitomo-electric-splicers/jp/>



光ファイバ関連製品

Web サイト・お問い合わせ
<https://sumitomoelectric.com/jp/products/optigate>

