

安全上のご注意

警告

- 感電の原因となります。
- 必ず電源を切ってから取り付ける
- 発熱する恐れがあり、焼損や火災の原因になります。
- 結線する場合、電線を奥まで差し込む
- より線は使用しない
- 照明器具の落下によるけがの原因になります。
- 天井面の強度を十分確認して器具を固定する
- 取付ねじは、必ず2本共、野縁に締め付ける
- 吊下げ器具の場合
 - 3 kgを超える(補強コード使用時5 kgを超える)照明器具には使用しない
 - 3 kgを超える照明器具 (10 kgまで) は、チェーンなどを使って、ハンガ(WG9003K)で保持する
- 引掛シーリングキャップは、右に「カチッ!」と音がするまで回す
- 直付器具の場合
 - 弊社製力チットPシリーズのようにツッパ部で荷重を保持する場合10 kgを超える照明器具には使用しない
 - ツッパ部以外で荷重を保持する場合5 kgを超える照明器具には使用しない(5 kgを超える照明器具(10 kgまで)は、必ずハンガで保持してください。)

■ 適用電線


φ 1.6 φ 2 Cu (銅) 単線専用

■ 取付ねじの適合範囲

φ 3.8 ~ φ 4.1 (長さ: 30 mm以上)

■ 結線方法


- ① 奥まで差し込む
- ② 奥まで差し込む



■ 取付方法

目透かし天井の場合

取付ピッチ 24 mm



取付方向目印
※ 目印の向きを目透かし方向に合わせて取り付けてください。

Panasonic

WG 5015Y

丸型フル引掛シーリング
(フル端子)

10コ入 パナソニック株式会社

ラクダ

ITF



24989602438377

Panasonic
WG 5015Y

丸型フル引掛シーリング(フル端子)

6 A 125 V

ラクダ

Panasonic

WG 5015Y

丸型フル引掛シーリング
(フル端子)

10コ入 パナソニック株式会社

ラクダ

