


Panasonic アドバンス シリーズ
WTL 3710K
埋込コンセント用 **絶縁** 取付枠



施工上のご注意

- 7 mm以上の壁厚に取り付けてください。
(防気カバーご使用の場合、9 mm以上)
- 電線収納を容易にするため、取付部の奥行き42 mm以上を確保してください。
- 厚み9.5 mm石膏ボード+標準ボックス(想定)
- ボックスなし工事の場合は、以下をご使用ください。
 - ・はさみ金具 WN3993K020、WN39929020
 - ・押入金具 WN3996020など
- 露出ボックスは以下を推奨します。
 - ・露出増設ボックス WVA7200W
 - ・ボックスねじは、取付枠が変形しないように締め付けてください。
(適正締めトルク：0.2 N・m～0.4 N・m)

器具の取付方法



接続取付の場合


取付枠の接続部分は下図のように合わせてください。



コンセント用

垂下部にご注意

- 取付枠の垂下部が当たらないように、壁穴の四隅はきれいに加工してください。



Panasonic アドバンス シリーズ

WTL 3710K

埋込コンセント用

絶縁 取付枠

10コ入 パナソニック株式会社

ITF



24549980158818

Panasonic アドバンス シリーズ
WTL 3710K
埋込コンセント用 **絶縁** 取付枠




Panasonic アドバンス シリーズ

WTL 3710K

埋込コンセント用

絶縁 取付枠


10コ入 パナソニック株式会社



■ **ご注意**

器具の取りはずし時に
ドライバーをこじたり、
回したりすると成形品が
欠けるおそれがあります。

- ① 取付枠右側のすき間へ
① ドライバーを差し込み
器具側に倒す。
- ② 器具を押さえてはすず。



器具のはずし方

器具側面側