

取扱説明書

特殊工具不要型 シャッター付 モジュラージャック CLK-S5ETL / CLK-S6TL / CLK-S6ATL

1

外被を40mm程度カットします。
WARPテープ、押さえ巻きテープが
あれば除去し、4ペア線を出します。

推奨工具：TKG-LCSB

2

各ペア線を広げて十字フィラーが
あれば切断します。

推奨工具：HKG-NP15A

3

緑と青のペア線を
図のように
ワイヤーキャップに
くぐらせます。

4

ワイヤーキャップに
記されている色を確認し
緑と青のペア線を溝に
はめ込みます。

5

次にオレンジと茶色の
ペア線をはめ込みます

6

はみ出たケーブルをカットして整えます。
※心線は1mm以上はみ出ないように
処理してください。

説明書は T568B 結線です

7

ワイヤーキャップを
本体にセット
して押し込み
ます。

8

蓋を閉じて最後まで
押し込み圧着を
行います。

大量に施工する場合は
プライヤーを使うと手の
疲れが軽減します。

OR

9


最後に結束バンドで留めます。

完成！


取り外し方



結束バンドを切断します



マイナスドライバーを
蓋と本体の隙間に差し入れ
内側に力を入れながら手前に
引いてツメを外します



反対側も同じように外します

