

## 施工説明書

### スマートデザインシリーズ用 露出ボックス

品番 WK 9803 1コ入 4 549980 099827



●この製品はスマートデザインシリーズの専用ボックスです。

適合器具	接地防水ダブルコンセント(抜止形)	WK4602□K
	接地防水ダブルコンセント	WK4632□
	電子消灯タイマ付EEスイッチ	EE4518□
	EV・PHEV充電用接地屋外コンセント	WK4311□ WK4322□
	ワイド21防雨スイッチガードプレート	WTC7981□

※□は色品番を表します。

### 防水効果を高めるためには

●防水ブッシングをご使用ください。

#### ご注意

※WK9906 防水ブッシング  
(スマートデザインシリーズ用)は  
使用できません。



### 施工店様へのお願い

●施工前に必ずこの説明書をお読みください。

配線器具にも寿命があります。

取付場所や使用状況によって異なりますが、10年※を超えたものは、特に点検が重要です。※:製品の保証期間ではありません。

### 安全上のご注意 必ずお守りください



- 洗車などで直接水がかかる場所には取り付けない  
コンセントの差し込み口に水が浸入し、感電の原因になります。
- 本体表面の「↑上」表示を上側にして取り付ける  
器具を指定方向以外で取り付けた場合、雨水の浸入により感電や火災の原因になります。
- 取付面は凹凸のないように仕上げて防水効果を確保する  
防水が不完全な場合、雨水の浸入により感電や火災の原因になります。
- 屋外で使用する場合は上方から通線しない  
上方からの通線は、雨水の浸入により感電や火災の原因になります。

### ボックスおよび適合器具の取り付け方

1. ノックアウトをたたいて割り、通線する
2. 壁面へ取り付ける  
注) 製品をがたつきなく取り付けてください。
3. 適合器具を取り付ける

#### ご注意

●インパクトドライバーは使用しないでください。  
締め付け過ぎると製品が破損するおそれがあります。

スマート接地防水ダブルコンセント  
WK4602□K (別売)

